

FERNAUSLÖSER FÜR SERIE BR



BR90003

SCHRACK-INFO

Für Sicherungsautomaten Serie BR

Auf ausreichend Leistung der Spannungsversorgung achten (mind. 90 VA).

TECHNISCHE DATEN


- Fernauslöser (Arbeitsstromauslöser)
- Breite 27 mm
- Schaltstellungsanzeige rot/grün
- Zusätzliche Montage eines Signalkontaktes möglich

NENNSPANNUNG/ NENNSTROM	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
110-415 V~; 110-230V/DC, max. 3,6 A	39,1x90x80,5	6	BR-FA 230	9004840267242			BR900003
12-60 V AC/DC, max. 44 A	39,1x90x80,5	6	BR-FA 24	9004840267259			BR900004

HILFSKONTAKT FÜR SERIE BR 0,5-TE



BR900005



SCHALTBILD

SCHRACK-INFO

Für Hochstromsicherungsautomaten Serie BR

Hilfskontakt zu Steuerzwecken

TECHNISCHE DATEN

- 1 Öffner + 1 Schließer
- Breite 0,5 TE (9 mm)
- I therm.= 8 A
- AC 13: 6 A, 250 V, 2 A/400 V
- DC 13: 4 A/ 60 V, 2 A/110 V, 0,5 A /230 V
- Maximal zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluß und Überlast: 4 A gL oder BMS0-H
- Minimale Betriebsspannung je Schaltstrecke: 24 V
- Minimaler Betriebsstrom je Schaltstrecke: 0,5 A
- Nach EN 60 947-5-1

BEZEICHNUNG	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
1Ö+1S	9x90x65,5	8	BR-H	9004840267266			BR900005



■ SCHUTZKAPPE IP 20 FÜR SERIE BR



BS900030

■ SCHRACK-INFO

- Klemmschraubenabdeckung für eine Schraube je Polstrecke


BEZEICHNUNG	ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Abdeckung	17x19x10,5	100	IP20/BS	9004840196450			BR900030

■ EIN- UND AUSSCHALTSCHUTZ



BS900001

BEZEICHNUNG	VPE	EAN-CODE	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Ausschaltenschutz	150	9004840210385			BR900001
Ein- und Ausschaltenschutz	150	9004840210392			BR900002



ICH WEISS, WO'S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar
- Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar
- Gewünschte Produkte gleich bestellen