

## Komplettsset für mehrreihige Installationseinsätze



WSAIE8060P



WSAIE8060P



WSAIE8060P

### Schrack-Info

- Zur Montage von Reiheneinbaugeräten auf DIN-Schienen
- Der Mittenabstand zwischen den DIN-Schienen beträgt:
  - 120mm bei WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P und WSAIE1280P
  - 130mm bei WSAIE5040P, WSAIE1060P und WSAIE1260P
  - 140mm bei WSAIE4030P und WSAIE4040P
- Die nutzbare Tiefe zwischen der Frontabdeckung des WSAIE-Installationseinsatzes und der WSA-Gehäusetür beträgt 32,5mm
- Materialstärke: 1,2mm
- Schutzart: IP3XD entsprechend IEC 60529
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang:
  - 1 Stück Fronttüre mit 45mm Ausschnitten
  - 2 Stück Vertikalprofile
  - 2 Stück Verschlüsse (oben/unten)
  - Hutschienen
  - Montagematerial



Mobil Code

### Selektionsübersicht:

Installationseinsätze			
Artikelnummer	Reihen	TE (Gesamt)	Passend zu Gehäuse
WSAIE4030P	2	22	WSA4030150, WSA4030210
WSAIE4040P	2	34	WSA4040210
WSAIE5040P	3	51	WSA5040150, WSA5040210, WSA5040260, WSA5040300
WSAIE6040P	4	68	WSA6040150, WSA6040210, WSA6040211, WSA6040260, WSA6040300
WSAIE7050P	5	110	WSA7050210, WSA7050260
WSAIE8060P	6	162	WSA8060210, WSA8060211, WSA8060260, WSA8060300, WSA8060305, WSA8060400
WSAIE1060P	7	189	WSA1006260, WSA1006300, WSA1006400
WSAIE1080P	7	252	WSA1008260, WSA1008300, WSA1008400
WSAIE1260P	8	216	WSA1206300, WSA1206400
WSAIE1280P	8	312	WSA1208300, WSA1208400

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Installationseinsatz 2-reihig je 11TE, für WSA mit H=400 B=300mm			<b>WSAIE4030P</b>
Installationseinsatz 2-reihig je 17TE, für WSA mit H=400 B=400mm			<b>WSAIE4040P</b>
Installationseinsatz 3-reihig je 17TE, für WSA mit H=500 B=400mm			<b>WSAIE5040P</b>
Installationseinsatz 4-reihig je 17TE, für WSA mit H=600 B=400mm			<b>WSAIE6040P</b>
Installationseinsatz 5-reihig je 22TE, für WSA mit H=700 B=500mm			<b>WSAIE7050P</b>
Installationseinsatz 6-reihig je 27TE, für WSA mit H=800 B=600mm			<b>WSAIE8060P</b>
Installationseinsatz 7-reihig je 27TE, für WSA mit H=1000 B=600mm			<b>WSAIE1060P</b>
Installationseinsatz 7-reihig je 36TE, für WSA mit H=1000 B=800mm			<b>WSAIE1080P</b>
Installationseinsatz 8-reihig je 27TE, für WSA mit H=1200 B=600mm			WSAIE1260P
Installationseinsatz 8-reihig je 39TE, für WSA mit H=1200 B=800mm			WSAIE1280P