

**8461I****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2****SIMPLEBUS2**

Einfamilienhauskit Quadra mit Icona, SB2 Video Kit. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen, Audio oder Video, in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamiliehaus Kit umzuwandeln. Es können maximal 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installiert werden. Dieses Kit besteht aus: 1x Türstation Quadra Art. 4893M zur Aufputzmontage, 1x Netzteil Art. 1209, 1x Icona Innenstation Art. 6601W mit Aufputzgehäuse Art. 6620 und Unterputzgehäuse 6617, Abzweigklemme Art. 1214/2C und Abschlusswiderstand Art. 1216. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung der Türstation Quadra um 25° verändert werden.

**AWARDS**DESIGN  
MILANOGERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2017DESIGN PLUS  
powered by igbi building



**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2



### 4893M TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2

Türstation Serie Quadra SB2 zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten über Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türöffnung, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangausgleich. Spannungsversorgung über Art. 1209. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

#### ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	195
Breite (mm)	95
Tiefe (mm)	28
Produktgewicht (g)	300
Produktfarbe	Grau RAL 9006, Schwarz RAL9005
Wandmontage	Ja

#### KOMPATIBLE SYSTEME

Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
--	----

#### AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

#### KAMERAFUNKTIONEN



**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2

Sensortyp	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Betrachtungswinkel (H x V - °)	85 x 72
Empfindlichkeit (lux)	0.1 (farbe)

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Maximale Absorption (W)	8.25

### HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	4
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 10A bei 12+24 VAC/VDC), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

### EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP protection rating	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95



**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2

Umweltklasse	IV
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja



**84611**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2**



**6620 AP-GEHÄUSE ICONA, WEISS**

Aufputzgehäuse für Innenstation Video Icona. Farbe Weiss.  
Abmessungen: 137X142X12,5mm.

**WESENTLICHE MERKMALE**

Höhe (mm)	141.6
Breite (mm)	136.6
Tiefe (mm)	13.8
Produktgewicht (g)	40

**ALLGEMEINE INFO**

Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß RAL9003

**KOMPATIBILITÄT**

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
ViP-System	Ja

**MONTAGE/INSTALLATION**

Wandmontage	Ja
-------------	----



**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2



**6601W INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, SB2**

Innenstation Video Icona für Unterputzmontage (in Gehäuse Art. 6617) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6620), 4,3"-Bildschirm 16/9, Freisprechfunktion Full-Duplex und Tasten sensitive touch. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, Gesprächsannahme mit entsprechender LED-Anzeigen sowie mit 13 weiteren Tasten für Selbsteinschaltung, Mithörsperre und andere Funktionen. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf sowie die Rufwiederholung und ist serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schalteinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Abmessungen: 142,5x145,5x12mm.

### ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	147
Breite (mm)	143
Tiefe (mm)	23
Produktgewicht (g)	500
Produktfarbe	Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001
Art der Verkleidung	ABS, Glas
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

### KOMPATIBLE SYSTEME

Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja



**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2

Display gröÙe) (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272

### AUDIOFUNKTIONEN

Typ	Hände frei
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologien implementiert	Full-Duplex

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	22÷34 VDC (Bus)
Absorption im Stand-by (W)	0.11
Maximale Absorption (W)	14.8

### HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	5
Klammern	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2

### EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja



**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2

IP protection rating	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja





**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2



**1209 NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2**

Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlussicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

### WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	110 ÷ 240 VAC
Max. Stromabgabe (A)	1.2
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	6

### ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	106
Tiefe (mm)	89
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

### KOMPATIBILITÄT

Kit Audio-/Videosystem	Ja
------------------------	----

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Leistungsabgabe (W)	37
--------------------------	----



**8461I**

**EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2**



**6117 PLANUX, SMART, ICONA MONITOR UNTERPUTZGEHÄUSE**

Unterputzgehäuse für Planux, Smart, Icona Monitor. Kompatibel mit Zubehör für Schrägstellung Art. 6122. Abmessungen: 132x132x50 mm.

**WESENTLICHE MERKMALE**

Höhe (mm)	132
Breite (mm)	132
Tiefe (mm)	50

**ALLGEMEINE INFO**

Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Schwarz

**MONTAGE/INSTALLATION**

Unterputzmontage	Ja
------------------	----



**8461I**

## EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2



**1216 ABSCHLUSSWIDERSTAND SB2**

Abschlusswiderstand SB2 um diesen am Abgang des letzten 1214/2C zu adaptieren und die Busleitung abzuschließen. Zwingend erforderlich bei Misch- oder Videoanlagen im SB2 System. Abmessungen: 20x20x20mm.

### FUNKTIONEN

Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
CE Zertifizierungen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### WESENTLICHE MERKMALE

Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

### KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
-------------------------------	----

**8461I****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2****4793MC FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.

**4793MB FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.

**4793MA FRONTBLENDE ALUMINIUMFARBEN FÜR QUADRA MIT TASTEN**

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Aluminium

**4791 ADAPTERPLATTE FÜR QUADRA**

Türstation für UP-Installation der Außensprechstelle Quadra mit 1 und 2 Modulen Comelit, Bticino und Urmet. Abmessungen 137x236 mm.

**4792 REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU**

Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.

**1217 NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Das Kit enthält 10 Bögen selbstklebender Namensschilder.

**8461I****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2****1405 TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN QUADRA, SB2**

Türumschaltgerät Audio/Video für digitale 2-Draht-Systeme SB2 auch im Modus SimpleBus TOP. Für die Verwendung in Anlagen mit maximal 2 Eingängen der Türstation Serie Quadra. Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 35x90x58mm (2 DIN-Module).

**1235A SOFTWARE ZUM BEDRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN**

Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.

**1409 KAMERAMODUL, MAX. 3 EXTERNE KAMERAS, SB2**

Kameramodul das die Modulation und Weiterleitung des Videosignals von bis zu 3 Farb-Videokameras ermöglicht. Die abwechselnde Auswahl der Videokameras erfolgt durch die Steuertaste der Innenstation. Es besteht die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu drei separaten, analogen Videokameras, welche mit eigener Spannungsversorgung ausgestattet sind. Zur Verwendung in SimpleBus TOP, 2-Draht-Systeme und QuadraKit Systemen (SB2). Versorgung 12V Wechselspannung (Art. 1200) oder 20V Gleichspannung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).

**1404 TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2**

Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von SimpleBus TOP Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).

**8461I****EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA 1-4 WE, MONITOR ICONA, SB2****1229A ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN BUSLINIE, SB2**

Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss mittels Abzweigklemme Art. 1214/2C an die 2-Draht-Busleitung. Komplett inkl. Dipschaltereinheit für die Programmierung des Teilnehmercodes, Klemmen für den Eingang des Rufs von der Türstation sowie Rufwiederholung und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Abmessungen: 125x95x24mm.

**6612 TISCHKONSOLE FÜR MONITOR ICONA**

Tischkonsole für den Monitor der Serie Icona. Inklusive 2 Meter langem Kabel, konfektioniert mit RJ45-Stecker für den Anschluss der Klemmen auf dem Monitor. Abmessungen: 145X190X120mm.

**6118 PLANUX-/SMART-/ICONA MONITOR HOHLWANDSET**

Zubehör für die Montage der Monitore Planux, Smart und Icona für Gipskartonplatten oder Hohlwandmontage.

**1256 RELAIS, DIGITAL 10A, SB2**

Relais digital als intelligente Vorrichtung zur Steuerung eines (eingebauten) 10A 24V Schaltkontaktes NO / NC. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Versorgung: 12V AC oder 20V DC. Klemme Art. 1214/2C nicht inbegriffen. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).