

**2703U****INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, UNIVERSAL,
MEHRDRAHT**

Innenstation Audio, Mini mit Hörer, universal für Mehrdrahtsysteme. Eine universell verwendbare Innenstation, welche mit dem Grossteil aller von Spitzenherstellern weltweit angebotenen Innenstationen kompatibel ist. Es eignet sich ideal zum ersetzen oder sanieren bereits bestehender Gegensprechanlagen. Regler zur Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung. Es verfügt über eine Türöffnertaste und eine zusätzliche Taste für andere unabhängige Zusatzfunktionen. Es kann sowohl für Anlagen mit Pluspol, als auch für Anlagen mit Minuspol verwendet werden. Es kann Innenstationen mit Kondensator- bzw. Kohlemikrofone ersetzen, es verfügt über elektronische Rufwahl oder mechanische Rufwahl mittels Summer. Abmessungen: 105x191x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



2703U

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, UNIVERSAL, MEHRDRAHT

| | |
|--------------------------|------------|
| Höhe (mm) | 190 |
| Breite (mm) | 103 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Art der Verkleidung | Kunststoff |
| Produktgewicht (g) | 260 |
| Wandmontage | Ja |
| Montage auf Tischkonsole | Ja |

KOMPATIBLE SYSTEME

| | |
|-----------------------|----|
| Traditionelles System | Ja |
|-----------------------|----|

HARDWARE-FUNKTIONEN

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Klammern | A B C D E C2 P2 |
| Tasten insgesamt (n°) | 2 |

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

| | |
|----------------------|------|
| IP protection rating | IP30 |
|----------------------|------|

FUNKTIONEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Funktion Ruftonabschaltung | Ja |
| Funktion Türöffnertaste | Ja |
| Lautstärkeregelung Lautsprecher | Ja |
| Lautstärkeregelung Mikrophon | Ja |
| Lautstärkeregelung Klingelton | Ja |
| Audiosystem | Ja |
| Elektronisches Läutewerk | Ja |

**2703U****INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, UNIVERSAL,
MEHRDRAHT****2742W TISCHKONSOLE, MINI MIT HÖRER AUDIO**

Tischkonsole für Innenstation Mini Audio mit Hörer. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Mini Audio mit Hörer zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.