



1424

TÜRUMSCHALTGERÄT, KASKADE, SB1



Türumschaltgerät welches die Einrichtung von SimpleBus Systemen mit >240 Teilnehmern ermöglicht. Verwendung auch in Anlagen für mehrere Einfamilienhäuser mit zentralisierter Türsteuerung und Pfortnerzentrale. Die Signalweiche ermöglicht die Kaskadenverteilung der Busleitung alternativ zur Sternverteilung und optimiert die Verdrahtungstopologie des Anlagenteils vom Videomischer Art. 4888C. Mit Selbsteinspeisung des Eingangs LS|LS für die Verwaltung der Steigleitung ohne spezielle Zusatz-Türstation. Versorgungsspannung 12V AC (verwendbar Art. 1200) oder 20V DC. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1424

TÜRUMSCHALTGERÄT, KASKADE, SB1

FUNKTIONEN

Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
CE Zertifizierungen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	85
Breite (mm)	60
Tiefe (mm)	35
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4
Max. Stromaufnahme (mA)	80

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß

MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audiosystem	Ja
Audio-/Videosystem	Ja