

STROMERZEUGER SED 7000WDE-AVR

mit HATZ-Motor 1B40

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen!
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

PRODUKT HIGHLIGHTS**SERIE SED 230 & 400 VOLT - DIESEL-SCHNELLLÄUFER FÜR DREH- & WECHSELSTROM**

Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieseklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim.

SED WD-Modelle sind mit einer Schuko-Steckdose und einem CEE-Anschluss 400 V ausgestattet.

SED 7000 - WDE-AVR

Hohe 1-phasige Leistung für große 230 Volt Verbraucher, sowie erhöhte Schiefastfähigkeit. Ideal auch für Notstromversorgung.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400 V CEE 16A-5p
- Elektrostart inkl. Batterie

STROMERZEUGER SED 7000WDE-AVR

- Abschaltung: Überlastung
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart: IP 23
- Öldrucklampe

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	7 kVA
Dauerleistung 3~400V	6,5 kVA
Leistung 3~400V kont.	8 A
Maximalleistung 1~230V	3,7 kVA
Dauerleistung 1~230V	3,3 kVA
Leistung 1~230V kont.	14,4 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Hatz 1B40
Motorleistung	7 kW
Hubraum	462 cm ³
Zylinder	1
Tankinhalt	5 l
Verbrauch bei 75% Last	1,9 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	2,6 h
Abmessungen LxBxH	83x51x56 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	119 kg
Schalldruckpegel in 7m	83 ¹ dB(A)