

Kompakte Digitalmultimeter

PAN Pocketmeter

Taschen-Multimeter True RMS CAT III 300V mit autom. Funktionswahl

- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 21,5 mm
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **Automatische Bereichswahl**
- Diodentest
- **LED - Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Pocketmeter
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Widerstand (Ω)	1 Ω - 10 M Ω
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 30 Ω
Frequenz (Hz)	1 Hz - 1000 Hz
Kapazität (F)	0,1 μ F - 6000 μ F
Genauigkeit (%)	0,8 % - 4,5 %
Abmessungen Gerät	149 x 71 x 16 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	246 / 147 g
Benötigte Batterie(n):	2 x CR2032
Messkategorie (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V



PAN Pocketmeter Video DE:



PAN Pocketmeter Video EN:

